



有线 / 无线智能家居报警系统 ACP1-08 (II) 系列



主控键盘 / 分控键盘
(ACP1-08 (II) / 08Sub (II))

尺寸: 145 × 115 × 26mm
 安装方式: 贴墙安装
 工作电压: DC10.5V~15V
 防区数量: 主控键盘防区 2 (可翻倍) 个 (总防区数 60 个, 含无线防区和扩展防区)
 语音提示: 布撤防提示、报警位置提示、键盘操作提示
 遥控器: 8 个
 接收频率: 433MHz
 内置警笛: 声压 >85dBA (距离 1m)
 报警输入: NC 接点



通讯控制器 (ACP1-Cob (II))

尺寸: 173 × 90 × 40mm
 安装方式: 线路板 (电源箱内置)
 工作电压: AC16.5V~20V
 电源输出: DC13.8V (提供系统电源)
 报警输出: PSTN 语音报警 / 联网报警 (固定电话)
 防区数量: 8 个 (可翻倍)
 报警协议: Contact ID
 PGM输出: 三极管输出 1 路
 后备电源: 铅酸电池 (另配)



遥控器 (ACP1-Pb)

尺寸: 65 × 32 × 14mm
 发射频率: 433MHz
 发射次数: 不小于 50,000 次
 电池型号: CR2032(3V)1 颗



无线红外广角 (AP1-40WR)

尺寸: 115 × 62 × 50mm
 安装方式: 贴墙安装
 探测距离: 12m
 发射频率: 433MHz
 发射次数: 50,000 次
 电池型号: CR123A 锂锰 (3V)1 颗



无线门磁 (ACP1-Mg)

尺寸: 89 × 26 × 20mm (含支架)
 发射频率: 433MHz
 发射次数: 不小于 50,000 次
 电池型号: AAA 碱性 (1.5V) 2 颗



无线发射机 (ACP1-Tr)

尺寸: 83 × 22 × 21mm (含电池)
 安装方式: 探测器内置
 发射频率: 433MHz
 发射次数: 不小于 80,000 次
 电池型号: CR123A 锂锰 (3V)1 颗



安装示例



四防区模块 (ACP1-04Modi)

尺寸: 65 × 48 × 20mm
 安装方式: 线路板 (86 暗盒内置)
 报警输入: NC 接点
 接收频率: 433MHz (自带无线转发器)
 工作电压: DC10.5V~15V



RS-232 模块

RS-232 串口: RS-232 电平输出串口
 布撤防锁: 开关量输入 1 路
 语音输出: 电平 1Vrms (预警语音)



奥泰斯电子 (东莞) 有限公司
 地址: 东莞市黄江镇田美工业园北区
 电话: 0769-83365026
 传真: 0769-83362608
<http://www.optexchina.com>

奥泰斯电子 (东莞) 有限公司上海分公司
 地址: 中国上海市徐汇区天钥桥路 325 号嘉汇国际广场 2812 室
 电话: +86-21-34600672/73 34606166/77

OPTEX CO., LTD (ISO 9001 Certified / ISO 14001 Certified)
 5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 Japan
 TEL: +81-77-579-8670 FAX: +81-77-579-8190
<http://www.optex.co.jp/e>



资料内容如有变更, 恕不另行通知



OPTEX 有线 / 无线智能家居报警系统 ACP1-08 (II) 系列, 是针对高档住宅、别墅推出的旨在专注于改善“用户体验”的全新系统。



功能

全方位语音预警

其他报警系统: 用户不慎诱发误报时, 会遭受突如其来的高音警笛惊吓。

ACP1-08 (II) 全新体验: 报警时先播放提示语音 (预警), 让用户迅速了解哪里报警而又不会受到惊吓。同步语音播放技术让用户无论身在何处都能清楚地听到预警提示语音。

*1 预警语音长短可设置。

*2 预警结束后警笛自动响起并拨打报警电话。



动态报警监听

其他报警系统: 外出报警时让用户通过电话监听现场声响, 但在范围大、环境吵杂的地方不能有效发挥作用。

ACP1-08 (II) 全新体验: 在电话里实时播放探测器被触发时的语音提示信息, 不受环境干扰, 覆盖所有装有探测器的地方。

*1 不适用于有省电功能的无线探测器。

定时关窗提醒

其他报警系统: 有窗户打开时不能进入布防。

ACP1-08 (II) 全新体验: 在用户睡觉前自动提醒哪扇门窗尚未关好, 入睡后则实施无声布防, 真正实现安全、省心、不打扰。

*1 自动布防后, 除未关好的窗户外其他防区有效进入警戒。

*2 无需另外设置防区属性。



在家语音警戒

其他报警系统: 来宾功能, 撤防状态下打开大门有铃声提醒。

ACP1-08 (II) 全新体验: 开启在家提醒功能后, 门、窗、周界探测器感应时发出一声语音提示, 适合房屋大, 独自一人居家时使用。

*1 一键开启关闭。

*2 无需另外设置。



其他功能

语音操作提示

常用操作和参数设置都有语音提示, 无需操作手册。

单键布防

指示灯 + 语音提示, 让手动布防更加简便。

无线转发

分机和防区模块自动转发无线探测器和遥控器信号, 无线设备工作更加稳定。

简易防区设置

只需设置探测器的安装位置, 无需了解复杂的防区属性。

测试模式

主机和分机同步广播被感应到的探测器信息, 让步测更加轻松。

防破坏报警

主机或分机遭到破坏时通讯控制器会马上拨打报警电话, 系统更加安全可靠。

通讯接口

可以与智能家居系统、门禁系统联动。

防区数量

无线探测器最多 40 个 (包括无线发射机), 有线探测器最多 36 个 (主机、分机、防区模块均可连接)。

遥控器

最多支持 8 个。

系统图

